



Control4® 8kanálový stmívač

Control4® 8kanálový stmívač C4-DIN-8DIM-E

Control4® 8kanálový stmívač může ovládat až 8 zařízení z jednoho modulu v systému Control4®. Jedná se o adaptivní fázový stmívač, takže každý kanál podporuje různé typy zátěží včetně žárovkového světla, halogenu, elektronického transformátoru s nízkým napětím, magnetického transformátoru s nízkým napětím, zářivek, kompaktních zářivek, LED svídel a motorů. 8kanálový stmívač automaticky rozpozná typ zařízení a nastaví vhodný stmívací režim.

- Ovládá až 8 zařízení různého typu
- Každý kanál může být nastaven do různých režimů stmívání, včetně přepínacího módu, fázového módu, zpětného fázového módu nebo módu autodetekce
- Tlačítka kanálů umožňují přepínání ZAP/VYP nebo přepínání mezi zařízeními
- LED diody indikují stav kanálu, zda je zařízení zapnuté, vypnuté nebo ve zkratové poruše
- Tlačítko na ovládání modulu umožňuje přepínání mezi scénou modulu přepsání a všemi kanály vypnutými nebo nastavení modulu potlačením scény současných úrovní kanálů
- LED diody indikují stav modulu, zda je zapnutý v normálním provozu, vypnutý nebo tepelně přetížený
- Aktivita LED diody indikuje stav připojení systému, komunikační činnost nebo firmware aktualizaci stavu
- Tlačítko Reset může být použito pro tovární nastavení nebo různé konfigurace adresy IP
- Pomocné ovládání umožňuje připojit standardní přepínač linkového napětí pro připojené ovládání před tím, než je nainstalován řídicí systém nebo v případě poruchy zařízení
- Modul může být instalován v Control4® 5 nebo 2slotovém panelu nebo třetí stranou na DIN lištu

Control4® 8kanálový stmívač

| Produktový kód | C4-DIN-8DIM-E | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| Požadavky na napájení | 100-277VAC, 50/60 Hz | | | |
| Počet linek (obvodů) | 1 nebo 2 | | | |
| Příkon | 4W | | | |
| Podporované typy zařízení | Žárovky, halogenová světla, elektronické transformátory s nízkým napětím (ELV), magnetické transformátory s nízkým napětím (MLV), zářivky, kompaktní zářivky, LED svítidla, motory | | | |
| Komunikace zařízení | Ethernet | | | |
| Hodnoty zatížení modulu v panelu Control4® | | | | |
| | 120V | 240V | 277V | |
| Maximum modulu se dvěma linkovými vstupy | 3200W | 6000W | 6000W | |
| Linkový vstup 1 Max | 1920W | 3840W | 3840W | |
| Linkový vstup 2 Max | 1920W | 3840W | 3840W | |
| Maximum modulu s jedním linkovým vstupem | 1920W | 3840W | 4400W | |
| Hodnoty zatížení modulu na standardní DIN liště | | | | |
| | 120V | 240V | 277V | |
| Maximum modulu se dvěma linkovými vstupy | 1920W | 3840W | N/A | |
| Linkový vstup 1 Max | 1000W | 2000W | N/A | |
| Linkový vstup 2 Max | 1000W | 2000W | N/A | |
| Maximum modulu s jedním linkovým vstupem | 1920W | 3840W | N/A | |
| Hodnoty zatížení jednotlivých kanálů | | | | |
| | 120V | 240V | 277V | |
| Žárovka, halogen, elektronické transformátory s nízkým napětím, magnetické transformátory s nízkým napětím, | Max stmívatelné: | 1000W | 2000W | 2300W |
| | Max nestmívatelné: | 500W | 1000W | 1150W |
| | Min: | 2W | 2W | 2W |
| Zářivky, kompaktní zářivky | Max stmívatelné: | 500W | 1000W | 1150W |
| | Max nestmívatelné: | 250W | 500W | 575W |
| | Min: | 2W | 2W | 2W |
| LED svítidla | Max stmívatelné: | 250W | 500W | 575W |
| | Max nestmívatelné: | 250W | 500W | 575W |
| | Min: | 2W | 2W | 2W |
| Motory | Max stmívatelné: | N/A | N/A | N/A |
| | Max nestmívatelné: | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
| | Min: | N/A | N/A | N/A |

Control4® 8-Channel Dimmer

| Konektory | |
|---|---|
| Šestnáct (16) linkových napětí na síťových svorkách (Linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, neutrální, uzemnění, zatížení 1-8, vstup Aux, výstup Aux, nepoužitý) | Jeden (1) 26AWG až 12AWG (.12mm2 až 4mm2) na terminál |
| Jeden (1) pro Ethernet | RJ-45 |
| Pracovní prostředí | |
| Provozní teplota | 0° C - 40° C |
| Vlhkost | 5% až 95% nekondenzující |
| Skladovací teplota | -20° C - 70° C |
| Rozměry | |
| v x š x h | 215 mm × 109 mm × 57 mm |
| šířka DIN lišty | 12M |
| Hmotnost | 1,3 kg |
| Hmotnost balení | 1,4 kg |

Control4[™]